

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Audio mikser

ZOOM L8

Zagreb, ožujak 2026.

Ovaj dokument je izrađen u sklopu projekta “e-Sveučilišta”, financiranog sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Izneseni stavovi i mišljenja su autorski i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Europska unija i Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za iznesena stajališta i mišljenja u ovom dokumentu.

Sadržaj

<i>i. ZOOM L8</i>	1
<i>i.a. Karakteristike</i>	2
<i>i.b. USB audio sučelje</i>	2
1. Windows	2
2. Sistemski zahtjevi	3
2.1. Windows	3
2.2. macOS	3
2.3. iOS / iPadOS	3
3. Instalacija upravljačkog programa (drivera) na Windows	3
Popis literature	4
Impressum	5

i. ZOOM L8

Zoom LiveTrak L-8 kompaktna je desktop mikseta koja kombinira 8-kanalni digitalni mikser, 12-track SD snimač i 12-in/4-out USB audio sučelje u jednom prijenosnom uređaju. Namijenjen je podcasterima, glazbenicima i snimačima koji trebaju fleksibilnost i prenosivost — uređaj se može napajati baterijski, putem USB power banka ili AC adapterom bez potrebe za naponskim mrežnim uređajem.



Slika 1. Prikaz uređaja Zoom L-8

i.a. Karakteristike

Model	LiveTrak L-8
Kanali	8 kanala: Ch 1-2 (XLR/TRS combo, Hi-Z), Ch 3-6 (XLR/TRS combo), Ch 7-8 (TRS line)
Mic preampovi	6× Zoom preamp s +48V phantom napajanjem (Ch 1-6)
Master izlaz	2× XLR balansirani (L/R) — stražnja ploča
Slušalice	4× 1/4" TRS (neovisne razine i A/B/C/D mix — gornja ploča)
Telefon/mobitel	1× 3.5mm TRRS — Mix-Minus za call-in intervjue
USB	Type-B zaključani konektor — 12-in/4-out audio sučelje
SD snimanje	SD/SDHC/SDXC do 512 GB — slot na bočnoj strani
Sound Pads	6× programabilnih padova za zvučne efekte / jingleove
Audio kvaliteta	24-bit / 96 kHz (sučelje i snimanje na 96kHz samo mono; multitrak na 44.1kHz)
Napajanje	DC 5V (USB AD-17 adapter), USB power bank, ili 4× AA baterije
Dimenzije	265 × 191 × 63 mm 1,07 kg
Podržani OS	Windows 10/11 (64-bit), macOS 10.12+, iOS (Camera Adapter)

i.b. USB audio sučelje

L-8 može istovremeno snimati na SD karticu i streamati audio putem USB-a na računalo. Sučelje nudi 12 ulaznih i 4 izlazna kanala.

1. Windows

1. Instalirajte Zoom driver (poglavlje 5).
2. Spojite L-8 USB kabelom s računalom dok je uređaj uključen.
3. Pritisnite [MENU] na L-8 i idite na System > USB > Audio Interface Mode te aktivirajte.
4. U DAW aplikaciji (Reaper, Audacity, Cubase...) odaberite "Zoom LiveTrak L-8" kao ASIO ili WDM uređaj.

2. Sistemski zahtjevi

2.1. Windows

- Windows 10 ili Windows 11 (64-bit)
- Intel Core i5 ili AMD Ryzen 5 (ili bolji) — za rad pri 96 kHz preporučeno je i7/Ryzen 7
- 4 GB RAM (preporučeno je 8 GB za multitrak snimanje)
- USB 2.0 priključak (preporučeno je USB 3.0)
- Slobodno 500 MB prostora za driver i firmver
- Aktivna internetska veza za preuzimanje

2.2. macOS

- macOS 10.12 Sierra ili noviji (podržan do macOS 26 prema Zoom dokumentaciji)
- Apple Silicon (M1/M2/M3) ili Intel Core i5
- 4 GB RAM
- USB priključak (USB-C adapter za novija Mac računala)

2.3. iOS / iPadOS

- iOS 10 ili noviji
- Potreban: Apple Lightning na USB Camera Adapter ili USB-C na USB-A adapter
- L-8 je class compliant — ne zahtijeva posebnu aplikaciju za iOS audio sučelje

Napomena: Na Windowsu je obavezan Zoom driver za puni rad (12-in/4-out, 96kHz). Bez drivera L-8 radi kao 2-in/2-out class compliant sučelje. Na macOS i iOS driver nije potreban.

3. Instalacija upravljačkog programa (drivera) na Windows

- Raspakirajte preuzetu .zip datoteku (desni klik > Raspakiraj sve).
- Pokrenite instalacijski program unutar raspakirane mape.
- Ako se pojavi UAC prozor s pitanjem o dopuštenju, kliknite "Da".
- Slijedite Čarobnjaka: prihvatite uvjete i kliknite "Install".
- Pričekajte dok instalacija ne završi (1–2 minute), zatim kliknite "Finish".
- Povežite L-8 s računalom putem USB kabela — Windows će automatski prepoznati uređaj koristeći novoinstalirani driver.
- U Audio postavkama Windowsa (Upravljačka ploča > Zvuk) odaberite "Zoom LiveTrak L-8" kao ulazni i izlazni uređaj.

Napomena: Preporučuje se instalacija drivera prije prvog spajanja USB kabela. Ako je L-8 već bio spojen bez drivera, odspojite ga i ponovo spojite nakon instalacije.

Popis literature

- Zoom. *L-8 LiveTrak*. <https://www.zoom-europe.com/en/digital-mixer/zoom-l-8-livetrak-eu-version> (pristupljeno 18. 5. 2026.)
- Zoom. *LiveTrak L-8*. <https://zoomcorp.com/en/jp/digital-mixer-multi-track-recorders/digital-mixer-recorders/LIVETRAK-L-8/l-8-support/> (pristupljeno 18. 5. 2026.)

Impressum

Nakladnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Projekt: e-Sveučilišta

Autor: Jurica Bosnar

Lektor: Kristina Dvorski

Zagreb, ožujak 2026.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.